MASPRO

BL型 直列ユニット・テレビ端子

VU·BS·CS & TWO-WAY WALL OUTLETS
壁面埋込・シールド型

伝送周波数帯域　10～2602MHz

直列ユニット　全端子直流電流カット型

IN, OUT端子可動型

CS-7F-7W　（1端子型・中間用）

CS-77F-7W　（2端子型・中間用）

IN端子可動型

CS-7F-RW　（1端子型・端末用）

CS-77F-RW　（2端子型・端末用）

テレビ端子　全端子直流電流カット型

IN端子可動型

CS-7FWN　（1端子型）
[CS-7FW]

CS-77FWN　（2端子型）
[CS-77FW]

[　]はBL型式

優良住宅部品
テレビ共同受信機器

取扱説明書
施工説明書

DIGITAL デジタル放送対応

CS-7F-7W
CS-7F-RW
CS-7FWN

CS-77F-7W
CS-77F-RW
CS-77FWN

MASter of PROduction
生産の覇者

目次

ページ

取扱説明
- 特長 …… 2
- 各部の名称 …… 2
- 規格表 …… 2

施工説明
- 取付方法 …… 3
- F型コネクター（C15FP5）の取付方法 …… 4

保証について
- 無償修理規定 …… 4

DIGITAL デジタル放送対応　各種デジタル放送を，より高画質で見るために，妨害電波の影響を受けにくい，高いシールド性能を備えた機器にマスプロ電工が表示している，信頼のマークです。

だ・か・ら eco　無鉛はんだの採用，カドミウム・水銀などの不使用により，RoHS 指令に対応。

BL部品とは

- （財）ベターリビングが優良住宅部品認定制度によって，品質，性能，アフターサービスなどに優れた住宅部品を厳重な審査に基づき認定した住宅部品です。
  さらに保証責任保険と賠償責任保険が制度化されていますので，安心してご利用できます。
- 当社の定める施工説明を逸脱しない据付工事に不具合（瑕疵）が生じ，施工者が無償修理や損害賠償を行なった場合，BLマーク証紙の貼付（または刻印等）がされている部品については，（財）ベターリビングのBL保険制度に基づき保険金が支給されます。
- BL保険制度や当住宅部品の施工要領の詳細については，（財）ベターリビングのホームページ（http://www.cbl.or.jp/）をご覧ください。なお，BL保険制度に関する質問は，（財）ベターリビング（TEL 03-5211-0559）でもお受けいたします。

●ご使用の前に，この「取扱説明書・施工説明書」をよくお読みください。
●お読みになったあとは，保存してください。

取扱説明

特長

優れた電磁波妨害（EMI）遮へい効果

F型端子とハウジングを一体化した亜鉛ダイカストケースを使用して，裏ブタを圧入装着するマスプロ独自の方式ですから，優れた密閉構造で，電磁波妨害（EMI）遮へい効果は抜群です。

IN，OUT端子可動型

IN端子は180˚，OUT端子は230˚動きますから，狭いアウトレットボックスの中でもF型コネクターが容易に取付けられ，ケーブルの多様な引き込み状況に対応できます。また，ケーブルが短くなったときにも，端子の向きを変えることにより最短距離で接続できますから，施設の改修工事が容易です。



各部の名称

全端子 F型コネクターです。





規格表

ご注意
全端子直流電流カット型です。

直列ユニット

種別	型式	インピーダンス(Ω) IN	OUT	アウトレット	アウトレット（数）	周波数帯域（MHz）	挿入損失（dB以下）	結合損失（dB以下）	逆結合損失（dB以上）	端子間結合損失（dB以上）	電圧定在波比（以下）	シンボル
中間用（1端子型）	CS-7F-7W	75			1	10～ 76	1.8	12	15	——	2.5	
						76～ 300	1.3	11	23		1.6	
						300～ 770	1.8	12	20			
						1000～1336	2.0	13	18		1.8	
						1336～2150	3.4	15	15		2.0	
						2150～2602	4.0					
端末用（1端子型）	CS-7F-RW	75	—	75		10～ 76	——	9	——	——	2.5	R
						76～ 300		8.5			1.6	
						300～ 770		9				
						1000～1336		10			1.8	
						1336～2150		11			2.0	
						2150～2602						
中間用（2端子型）	CS-77F-7W	75			2	10～ 76	2.0	16	15	13	2.5	
						76～ 300	1.5	15	25	20	1.6	
						300～ 770	2.0	16	20	18		
						1000～1336	2.2	17.5	18	15	1.8	
						1336～2150	3.4	18.5	15		2.0	
						2150～2602	4.0					
端末用（2端子型）	CS-77F-RW	75	—	75		10～ 76	——	13	——	13	2.5	R
						76～ 300		12		20	1.6	
						300～ 770		13		18		
						1000～1336		14.5		15	1.8	
						1336～2150		15			2.0	
						2150～2602						

BL規格表示による

テレビ端子

種別	型式	インピーダンス(Ω) IN	OUT	アウトレット	アウトレット（数）	周波数帯域（MHz）	挿入損失（dB以下）	端子間結合損失（dB以上）	電圧定在波比（以下）	シンボル
テレビ端子（1端子型）	CS-7FWN [CS-7FW]	75	—	75	1	10～ 76	0.8	——	2.5	
						76～ 300	0.4		1.6	
						300～ 770	0.6			
						1000～1336	0.8		1.8	
						1336～2150	1.5		2.0	
						2150～2602	2.0			
テレビ端子（2端子型）	CS-77FWN [CS-77FW]	75	—	75	2	10～ 76	5.0	13	2.5	
						76～ 300	4.0	20	1.6	
						300～ 770	4.5	18		
						1000～1336	5.0	15	1.8	
						1336～2150	6.0		2.0	
						2150～2602	7.0			

[ ]はBL型式

BL規格表示による

施工説明

●関連法規

テレビ共同受信システム工事には，下記の法律が適用されます。

●有線電気通信法　●有線テレビジョン放送法

取付方法

1端子型

CS-7F-7W
CS-7F-RW
CS-7FWN } OUT端子はありません

ご注意

IN端子・OUT端子を間違えないように正しく接続してください。
逆に接続すると，アウトレットの出力レベルが低下します。

①ケーブルの接続



75Ωケーブル引出し寸法



ご注意

75Ωケーブルの引出し口付近で，75Ωケーブルをケーブルステップルなどで止めないでください。ケーブルが自由に動かないと，直列ユニットが取付けられなくなることがあります。

②アウトレットボックスへの取付け



2端子型

CS-77F-7W
CS-77F-RW
CS-77FWN } OUT端子はありません



75Ωケーブル引出し寸法



ご注意

75Ωケーブルの引出し口付近で，75Ωケーブルをケーブルステップルなどで止めないでください。ケーブルが自由に動かないと，直列ユニットが取付けられなくなることがあります。

●IN端子およびOUT端子を，下向きにして取付けるときの寸法です。
●ユニットを上下反転して取付ける場合，引出し寸法は，上側（5～8cm），下側(10～12cm)になります。

F型コネクター（C15FP5）の取付方法

●F型コネクター**C15FP5**は別売です。
●接触不良やショートを防ぐため，プラグはていねいに取付けてください。

① ケーブルの加工
（加工寸法は原寸大です）



② コンタクトピンの取付け

1. コンタクトピンを芯線に
はめてください。



2. のぞき孔から芯線が見えるのを確認してから，専用の圧着ペンチで
コンタクトピンの根元を圧着してください。



コンタクトピンを前後に動かして，
しっかり圧着されていることを確認
してください。

ご注意

コンタクトピンは，必ず，専用の圧着ペンチで圧着してください。

③ プラグの取付け



④ かしめ用リングをペンチで圧着



保証について

無償修理規定

**保証期間内に取扱説明書・施工説明書記載事項にしたがった正常な使用状態で故障した場合，
当社支店・営業所までお申付けください。
この製品の保証期間は，お引渡しの日から5年間です。**

保証期間内でも下記の場合，有償修理となります。

① 日本国以外で使用した場合の不具合。
② 住宅用途以外で使用した場合の不具合。
③ ユーザーが適切な使用，維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
④ メーカーが定める施工説明書に基づかない施工，専門業者以外による移動・分解などに起因する不具合。
⑤ 建築躯体の変更など，住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合，塗装の色あせなどの経年変化，または，使用にともなう磨耗などにより生じる外観上の現象。
⑥ 海岸付近，温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合。
⑦ ねずみ，昆虫などの動物の行為に起因する不具合。
⑧ 火災・爆発事故，落雷・地震・噴火・洪水・津波などの天変地異または戦争・暴動など破壊行為による不具合。
⑨ 消耗部品の消耗に起因する不具合。
⑩ 電気の供給トラブルなどに起因する不具合。
⑪ 瑕疵に起因して住宅部品その他の財物の使用ができなくなったことによって生じた不具合。

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

地デジをすべての人に届けたい
＝マスプロ電工＝

本社 〒470-0194（本社専用番号）愛知県日進市浅田町上納80
技術相談　TEL名古屋（052）805-3366
受付時間　9～12時，13～17時
（土・日・祝日，当社休業日を除く）
インターネットホームページ　www.maspro.co.jp
技術相談以外は，お近くの支店・営業所にお問合わせください。

支店・営業所

九州沖縄（シ）	（092）551-1711	岡　山	（086）252-5800	豊　橋	（0532）33-1500	前　橋	（027）263-3767
福　岡（支）	（092）551-1711	松　山	（089）973-5656	静　岡	（054）283-2220	水　戸	（029）248-3870
沖　縄	（098）854-2768	高　知	（088）882-0991	松　本	（0263）57-4625	宇都宮	（028）636-1210
鹿児島	（099）812-1200	高　松	（087）865-3666	福　井	（0776）23-8153		
宮　崎	（0985）25-3877	近　畿（シ）	（06）6632-1144	金　沢	（076）249-5301	東北北海道（シ）	（022）786-5064
熊　本	（096）381-7626	大　阪（支）	（06）6635-2222	関　東（シ）	（03）3499-5632	仙　台（支）	（022）786-5060
長　崎	（095）864-6001	姫　路	（079）234-6669	関　東（エ）	（03）3499-5631	郡　山	（024）952-0095
北九州	（093）941-4026	神　戸	（078）231-6111	東　京（支）	（03）3409-5505	盛　岡	（019）641-1500
中国四国（シ）	（082）230-2359	京　都	（075）646-3800	新　潟	（025）287-3155	秋　田	（018）862-7523
広　島（支）	（082）230-2351	東海北陸（シ）	（052）802-2233	横　浜	（045）784-1422	青　森	（017）742-4227
下　関	（083）255-1130	名古屋（支）	（052）802-2233	八王子	（042）637-1699	札　幌	（011）782-0711
松　江	（0852）21-5341	津	（059）234-0261	千　葉	（043）232-5335	釧　路	（0154）23-8466
		岐　阜	（058）275-0805	さいたま	（048）663-8000	旭　川	（0166）25-3111

（シ）：システム営業グループ
（エ）：工事グループ

JUN.,2009

MASter of PROduction
生産の覇者

2K56-224
KW(B)96-5224-1C